

# HS214 Soundbar com Subwoofer incorporado

Hisense



 **Bluetooth**<sup>®</sup>  
Bluetooth 4.2

 **Roku TV**  
Ready



Music



Movie



News

## CARACTERÍSTICAS

- **Dimensões** (altura x largura x profundidade):  
**Soundbar: 58 x 650 x 95 mm**  
Potência de saída total: 108W
- 2.1 Channel
- Bluetooth 4.2
- Control remoto
- Modo som: Música, Notícias, Filme
- Saída HDMI ARC

Hisense

# HS214

All-in-One Soundbar,  
Instantly upgrade your TV.



Modelo		HS214
Categoria de produto		Soundbar 2,1 com subwoofer incorporado
Marca		Hisense
Código EAN		6942147461464
<b>Alimentação e consumo de energia</b>		
Voltagem de entrada		AC 100V-240V
Frequência		50/60Hz
Fase		AC INPUT
Consumo de Energia	Sound Bar	20W
	Stand-by	<0.5W
<b>Especificações de desempenho</b>		
<b>A. Secção Amplificadores</b>		
Número de Canais		2.1 CH
Potência Nominal de Saída	Soundbar	27W*2+54W(@10%THD)
	Total	108W
<b>B. Secção Altifalantes</b>		
I) Soundbar	Frequência de resposta	40Hz-20KHz
Sistema de altifalantes	Sistema de altifalantes	Gama Completa * 2 + Woofer*1, Total 3 Altifalantes
Alfifalantes Gama Completa	Tamanho	44*100mm
Woofer	Tamanho	3"
<b>C. Máx SPL</b>	Máx SPL	97.9 dB SPL
<b>Componentes Importantes</b>		
DSP		Sunplus 8109H-A
HDMI IC/Module		Sunplus 8109S-A
<b>Otimização do som</b>		
Modo Som	Modo Som	Filme/ Música / Notícias
Modo Surround	Surround Virtual	Suporte (ON/OFF)
<b>Decodificador</b>		
Licença Dolby	Dolby Atmos	X
	Dolby THD	X
	Dolby Digital Plus	X
	Dolby Digital	√
Licença DTS	DTS-X	X
	DTS-HD Master	X
	DTS Decoder	X
Outros	PCM	√
	MultichPCM	√
	FLAC/WAV/ALAC/WMA/MP3/AAC/AAC+	WAV(48K)/WMA/MP3/FLAC

<b>Características das funções</b>		
Saída HDMI (ARC)		1
Áudio Bluetooth		✓
Versão BT		BT 4.2
Auto Power On/Off	Modo despertar automático	Ligar (não para USB/BT) / Desligar (para tudo)
Ajuste de nível de Graves		✓
Montável na parede		✓
Porta USB		✓(for Firmware Update and Music Playback)
<b>Ecrã/Indicador</b>		
Soundbar	Visualização principal	Ecrã principal LED
	Standby LED	✓
<b>Teclas de controlo (na unidade principal)</b>		
Entrada (fonte)		✓
Volume +		✓
Volume -		✓
Volumen -		✓
<b>Terminais</b>		
Saída HDMI (ARC)		1, ARC
Entrada Coaxial		1
Entrada ótica		1
Entrada áudio In (3.5mm)		1
USB		1, Áudio USA e atualização FW
<b>Comando à distância</b>		
Imagem		Como demonstrado à direita
On/Standby(SB)		✓
Mute		✓
Volume +		✓
Volume -		✓
Modo Filme		✓
Modo Musica		✓
Modo Notícias		✓
Seguinte[Navegação/BT/USB]		✓
Anterior[Navegação/BT/USB]		✓
Reproduzir/Pausa[BT/USB] PAIR[BT Pairing]		✓
Surround		✓
DIM-		✓
DIM+		✓
Baixo+		✓
Baixo-		✓
Fonte		✓



<b>Acessórios</b>		
Manual de utilizador		1
Guia de Início Rápido		1
Cabo áudio de 3.5mm RCA (1.5m)		NA
Cabo áudio de 3.5mm (1.2m)		NA
Cabo HDMI		1
Kit de Montagem na parede		1
Guia de montagem na parede		1
NFC tag		NA
Comando à distância		1
Pilhas		AAA x 2
Adaptador AC/DC		X
Cabo de Alimentação AC		1
Cabo ótico (1.5mm)		1
<b>Detalhes de envio</b>		
Carga do Contentor	20ft	1312
	40ft	2800
	40ft H/C	3300
	Set/Carton	4
Soundbar	Peso Líquido(kg)	2,17 Kg
	Dimensões(LxAxP) mm	650 x 95 x 58 mm
<b>Packing Case / Gift Box</b>		
Sistema Total	Peso Bruto(kg)	2,7
	Dimensões(LxAxP) mm	782 x 158 x 128
<b>Caixa Master (se existir)</b>		
Sistema Total	Peso Líquido(kg)	10,8
	Peso Bruto(kg)	12,2
	Dimensões(LxAxP) mm	795 x 334 x 292